


# TKT77C-ZENTRALBATTERIESYSTEME



Zentralbatteriesysteme der TKT7-Serie sind effiziente Hightech-Lösungen für Notbeleuchtungen. Sie können die Systeme problemlos an Ihre Anforderungen anpassen. Dies macht die neue TKT7-Serie zu einer äußerst flexiblen Lösung. Die TKT7-Serie ist aufgrund des hellen Touchscreens und der logischen Benutzeroberfläche ausgesprochen benutzerfreundlich. Sie erkennt Leuchten automatisch – für die schnelle und einfache Inbetriebnahme der Leuchten in Ihrem System. Die Zentralbatteriesysteme sind mit all unseren adressierbaren 230 V-Leuchten kompatibel, sodass ein vorhandenes System problemlos ausgetauscht werden kann. Die TKT7-Serie ist eine Lösung, die sich problemlos an Standorte anpasst, an denen eine unterschiedliche Anzahl von Leuchten benötigt wird.

Das Zentralbatteriesystem der TKT77C-Serie ist vor allem für große Gebäude geeignet. Sie haben die Auswahl zwischen Modellen mit 24 bis 72 Ausgangskreisen. Die maximale Batteriekapazität beträgt 450 Ah.

Eingangsspannung 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Normalbetrieb 220-240 VAC

Ausgangsspannung im Batteriebetrieb 216 VDC

18 Akkus à 12 V sind in Reihe geschaltet, um die Nennspannung von 216 VDC zu erzeugen.

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.

Datum: 19 May, 2024 | Quelle:

[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatteriesysteme/zentralbatteriesysteme-produktfamilien/tkt77c-zentralbatteriesysteme](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatteriesysteme/zentralbatteriesysteme-produktfamilien/tkt77c-zentralbatteriesysteme)



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland

Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | [teknoware.com](http://teknoware.com) | [emexit@teknoware.com](mailto:emexit@teknoware.com)

Parallelschaltungen von 4 x 350 VA, 2 x 700 VA oder 1 x 1400 VA sind möglich  
Max. 32 Leuchten pro Stromkreis (beachten Sie bitte lokal geltende Beschränkungen)  
24, 32, 40, 48, 56, 64 oder 72 Ausgangskreise  
ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIESYSTEME

| Artikelnummer | Nominale Anschlussspannung          | Anzahl der Leuchtenkreisen | Max. Belastung von Leuchtenkreisen (VA) |
|---------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| TKT7724CP     | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 24 x 350 VA / W            |                                         |
| TKT7732CP     | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 32 x 350 VA / W            |                                         |
| TKT7740CP     | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 40 x 350 VA / W            |                                         |
| TKT7748CP     | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 48 x 350 VA / W            |                                         |
| TKT7756CP     | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 56 x 350 VA / W            |                                         |
| TKT7764CP     | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 64 x 350 VA / W            |                                         |
| TKT7772CP     | 3~ N/PE 220-240/380-415VAC, 50/60Hz | 72 x 350 VA / W            |                                         |

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.  
Datum: 19 May, 2024 | Quelle:  
[www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatteriesysteme/zentralbatteriesysteme-produktfamilien/tkt77c-zentralbatteriesysteme](http://www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/zentralbatteriesysteme/zentralbatteriesysteme-produktfamilien/tkt77c-zentralbatteriesysteme)

